

# TEKNISK FILBESKRIVELSE FOR FLATFIL

## Navn :

Kravene til navn på vedleggsfila er endret. Vi ber om at filnavnet brukes til å identifisere foretaket og kvartalet rapporten gjelder, f.eks. slik:

Mitt\_foretak\_2017k1.dat

## Format :

Flat fil i ASCII-format. Variablene separert med semikolon : var1;var2;var3 osv.

## Struktur :

Vi ønsker ei fil bestående av :

1. En record som identifiserer leverandøren ved organisasjonsnummer Denne recorden må komme først.
2. Vi ønsker dataene om abonnementene plassert med en record pr. postnr.

Hvis lengde (se under) er oppgitt skal det være fast lengde på feltet, hvis ikke skal det være variabel feltlengde. Merk at felt med verdien null kan ha 0 (tallet null) eller semikolon (;) på variabelens plass på recorden. Det bes om at tall ikke oppgis med tusenskilte.

## Recordbeskrivelse :

Record 1

Variabel	Type	Lengde	Felt på skjema/forklaring	Format
ORGNR	CHAR	9	Foretakets organisasjonsnummer	

Record 2 o.s.v.

Variabel	Type	Lengde	Felt på skjema/forklaring	Format
POSTNR	CHAR	4	Abonnementenes postnr	
AB_HAST_1_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 128 kbit/s =< 4 Mbit/s - bedriftskunder	
AB_HAST_1_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 128 kbit/s =< 4 Mbit/s - privatkunder	
AB_HAST_2_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 4 Mbit/s =< 8 Mbit/s - bedriftskunder	
AB_HAST_2_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 4 Mbit/s =< 8 Mbit/s - privatkunder	
AB_HAST_3_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 8 Mbit/s =< 16 Mbit/s - bedriftskunder	

AB_HAST_3_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 8 Mbit/s =< 16 Mbit/s - privatkunder
AB_HAST_4_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 16 Mbit/s =< 32 Mbit/s - bedriftskunder
AB_HAST_4_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 16 Mbit/s =< 32 Mbit/s - privatkunder
AB_HAST_5_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 32 Mbit/s =< 64 Mbit/s - bedriftskunder
AB_HAST_5_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 32 Mbit/s =< 64 Mbit/s - privatkunder
AB_HAST_6_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 64 Mbit/s =< 128 Mbit/s - bedriftskunder
AB_HAST_6_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 64 Mbit/s =< 128 Mbit/s - privatkunder
AB_HAST_7_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 128 Mbit/s =< 256 Mbit/s - bedriftskunder
AB_HAST_7_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 128 Mbit/s =< 256 Mbit/s - privatkunder
AB_HAST_8_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 256 Mbit/s =< 512 Mbit/s - bedriftskunder
AB_HAST_8_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 256 Mbit/s =< 512 Mbit/s - privatkunder
AB_HAST_9_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 512 Mbit/s =< 1024 Mbit/s - bedriftskunder
AB_HAST_9_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 512 Mbit/s =< 1024 Mbit/s - privatkunder
AB_HAST_10_B	NUM		1: Overføringskapasitet > 1024 Mbit/s - bedriftskunder
AB_HAST_10_P	NUM		1: Overføringskapasitet > 1024 Mbit/s - privatkunder
AB_TOTALT_B	NUM		1: totalt antall abonnement bedriftskunder
AB_TOTALT_P	NUM		1: totalt antall abonnement privatkunder

**Eksempel :** Et foretak med organisasjonsnummer 123456789 har abonnenter på 3 forskjellige postnummer. Fila kan da se slik ut:

123456789  
0246;12;0;33;2;7;2;41;2;34;21;33;12;21;20;40;17;0;9;11;14;232;99

